

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po wszelkim nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- Kontrola SOI musi być wykonywana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.

Pobierz instrukcję z [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

BLOCZKI

Identyfikacja użytkownika

Nazwisko

Adres

Identyfikator

Identyfikacja SOI

Model

Numer seryjny

Rok produkcji

Data zakupu

Data pierwszego użycia

Producent: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francja



Stan dobry (D)



Obserwować (O)



Naprawić (N)



Wycofać z użytkowania (W)

N/A

Nie dotyczy

1. Znana historia produktu

Warunki użytkowania lub nietypowe wydarzenie podczas użytkowania (przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...):



N/A

2. Kontrola wstępna

Sprawdzić obecność i czytelność numeru seryjnego oraz oznaczenia CE.
Sprawdzić czy żywotność produktu nie została przekroczona.
Porównać z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegos elementu.

3. Kontrola stanu okładek

- Sprawdzić stan okładek (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji...).
- Sprawdzić stan otworów do wpinania (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji...).
- W bloczkach z ruchomymi okładkami sprawdzić prawidłowy obrót okładek.
- Sprawdzić stan nitów (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji, luzu...).

4. Kontrola stanu rolki

- Sprawdzić stan rolki (brak pęknięć, śladów uszkodzeń, deformacji, korozji, ciał obcych...).
- Sprawdzić czy rolka obraca się swobodnie.

5. Kontrola działania

- Wpiąć bloczek do stanowiska i założyć na rolkę kompatybilną linę.
- Przesuwać linę w obu kierunkach.

Komentarze (opis wykrytych uszkodzeń i podjęte działania)

WYNIK KONTROLI

Produkt **nadaje się** do użytkowania

Produkt **nie nadaje się** do użytkowania

Kontroler

Firma

Data

Data następnej kontroli